

# Détecteur de présence infrarouge noir



## Description brève du produit :

Le détecteur de présence infrarouge noir est conçu pour être installé avec un projecteur LED de 10W à 300W pour une détection de présence à distance. Il a une portée de détection de 10 mètres et un angle de détection de 180°. Il est compatible avec tous les projecteurs LED extérieurs et est idéal pour l'éclairage de façades, jardins, et bâtiments industriels.

## Codes produits :

Référence detecteur-Proj-noir-IP44  
EAN13 : 3800156673021

## Description du produit :

Le détecteur de présence infrarouge est un accessoire de sécurité pratique pour votre éclairage extérieur. Grâce à une portée de détection de 10 mètres et un angle de détection de 180°, il détecte les mouvements et allume automatiquement le projecteur LED de 10W à 300W. Le détecteur de présence infrarouge est facile à installer et peut être utilisé avec tous nos projecteurs LED extérieurs.

Le détecteur de présence infrarouge noir dispose d'un indice de protection IP44, ce qui le rend résistant aux intempéries et à la poussière. Vous pouvez ajuster la durée de l'éclairage de 10 secondes à 7 minutes pour répondre à vos besoins. Le détecteur de présence infrarouge blanc a un diamètre de 65 mm et une hauteur de 86,5 mm.

Avec son poids léger de seulement 158 g, vous pouvez facilement installer ce détecteur de présence infrarouge sur votre mur extérieur. Il est certifié CE et RoHS et dispose d'une garantie de 2 ans pour vous offrir une tranquillité d'esprit.

Le détecteur de présence infrarouge noir est parfait pour l'éclairage de façades, jardins, et bâtiments industriels. Vous pouvez profiter d'une sécurité accrue et économiser de l'énergie en

---

utilisant la détection de présence pour allumer votre éclairage extérieur uniquement lorsqu'il est nécessaire.

Voici les étapes pour installer un détecteur de présence infrarouge noir :

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
2. Retirez le couvercle du détecteur de présence en dévissant les vis ou en faisant glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche.
3. Fixez le support de montage du détecteur de présence sur le mur à l'aide des vis et des chevilles fournies.
4. Connectez les fils d'alimentation de l'éclairage et du détecteur de présence en suivant les instructions fournies avec le détecteur.
5. Montez le détecteur de présence sur le support de montage et serrez les vis.
6. Ajustez les paramètres du détecteur de présence en fonction de vos besoins en utilisant les boutons de réglage fournis.
7. Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

Il est recommandé de faire appel à un électricien professionnel pour l'installation de ce type de détecteur de présence pour des raisons de sécurité.

#### **caractéristiques du produit :**

Tension d'entrée: 230 Volts  
Température: -30°C/ +50°C  
Poids du produit: 158 gr.  
Normes: CE, RoHS  
Matériaux: Plastique + Aluminium  
IP (Indice de Protection): IP44  
Garantie: 2 ans  
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz  
Finition: Noir  
Angle de diffusion: 180°

#### **Attributs du produit :**

#### **Galerie de produits :**

---

