

Spot encastrable 12W dimmable CCT 3000-6000K



Description brève du produit :

Spot encastrable 12W dimmable CCT 3000-6000K d'un diamètre extérieur de 181mm, Taille intérieur(Perçage): ?155mm et Profondeur: 105mm.

La couleur d'éclairage disponible pour ce spot encastrable 12W Dimmable est avec un changement d'éclairage possible de 3000 à 6000K et d'une puissance d'éclairage de 1400 Lumen.

Codes produits :

Référence SPOT-ENCAS-12W-D-CCT
EAN13 : 3800156632585

Description du produit :

Ce Spot encastrable 20W Blanc Dimmable va vous permettre également de réduire votre consommation énergétique tout en améliorant votre qualité et le réglage de votre éclairage.

Un spot compatible avec un variateur (Dimmable) est un type de luminaire qui peut être utilisé avec un dispositif de gradation pour ajuster la luminosité.

L'installation d'un Spot encastrable 12W dimmable CCT 3000-6000K requiert des compétences électriques et des outils appropriés.

Voici les étapes générales pour une installation correcte :

1. Éteignez l'alimentation électrique : Avant tout travail électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique soit coupée pour éviter tout risque d'électrocution.

2. Préparez les outils nécessaires : Vous aurez besoin d'outils tels qu'une perceuse, un tournevis, un marteau, un niveau à bulle, un foret, un câble électrique et des connecteurs.
3. Tracez le cercle de perçage : Tracez un cercle autour de l'emplacement où le spot sera installé à l'aide d'un crayon.
4. Percez le trou : Utilisez un foret pour percer un trou à l'emplacement marqué.
5. Connectez les fils : Connectez les fils du spot à ceux du circuit électrique en utilisant des connecteurs appropriés.
6. Installez le boîtier de montage : Insérez le boîtier de montage dans le trou et fixez-le au plafond avec des vis.
7. Connectez le spot : Branchez le spot au boîtier de montage et fixez-le à l'aide des vis fournies.
8. Testez l'installation : Allumez l'alimentation électrique et vérifiez que le spot fonctionne correctement.

Note : Il est fortement recommandé de faire appel à un électricien qualifié pour une installation sécurisée et conforme aux normes électriques.

- Caractéristiques du Spot encastrable 12W Dimmable CCT 3000-6000K. :

Tension d'entrée: AC175-265V

Puissance réelle LED: 20W

Fréquence: 50-60Hz

Couleurs d'éclairage: Blanc chaud

Température de couleur: 3000-6000K

Flux lumineux: 1400 Lm

Angle d'éclairage: 120°

Option Dimmable variateur d'intensité: oui

Indice de protection: IP20

Température de fonctionnement: -20 degrés - + 50 degrés

Durée de vie: 25.000 heures

Diamètre extérieur: ?181mm

Profondeur: 105mm

Taille intérieur(Perçage): ?155mm

Poids: 730 gr

Garantie 2 ans pour ce Spot encastrable 12W Dimmable CCT 3000-6000K.

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -30°C / +50°C

Ra ? : 80

Puissance équivalente: 160 Watts

Puissance Réelle LED: 20 Watts

Profondeur: 105mm

Poids du produit: 730 gr.

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Aluminium

Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz

Flux lumineux par Watts: 63 lm/W

Flux lumineux: 1400 lumen

Finition: Blanc

Facteur de puissance: 0.5

Détecteur de mouvement: Non

Dimension du produit: 181x105mm

Diamètre de perçage: 155mm

Couleur d'éclairage disponibles: CCT 6000K-4000K-3000K

Consommation d'énergie: 20 kWh/1000h

Code couleur: 830 - 840 - 860

Classe énergétique: G

Angle de diffusion: 12°

Attributs du produit :

Couleur d'éclairage: CCT 6000K-4000K-3000K

Puissance: 12 Watts

Compatible Variateur: Dimmable

Galerie de produits :

LED Downlight Dimmable CCT
3000-6000K

