

Alimentation Ruban LED 100W 230V/12V IP67



Description brève du produit :

Alimentation Ruban LED étanche 100W 230V/12V 8,3A régulé et stabilisé qui permet de protéger votre ruban à LED des variations de tensions.

Transformateur 230V12V 100W IP67 qui permet d'alimenter vos produits d'éclairage à LED en 12V.

Codes produits :

Référence Alim-12V-100W-IP67
EAN13 : 3800156662520

Description du produit :

L'alimentation 100W 230V-12V étanche peut alimenter jusqu'à 20 mètres de ruban LED SMD3528 60leds/m unicolore

et 6 mètres de ruban LED SMD5050 60leds/m RGB (Multi-couleurs)

- Caractéristiques Alimentation Ruban LED étanche 100W 230V-12V IP67 :

Tension d'entrée: 230 Volts

Tension de sortie: 12 Volts

Puissance de l'alimentation ruban LED: 100 Watts

Température de fonctionnement: -30 degrés - + 50 degrés

Indice de protection: IP67

Longueur: 160mm

Largeur: 98mm

Profondeur : 42mm

Durée de vie: 25.000 heures
Certificat CE & RoHS

Garantie 3 ans pour cette Alimentation Ruban LED étanche 100W 230V/12V 8,3A

caractéristiques du produit :

Tension d'entrée: 230V-12 Volts
Puissance équivalente: 800 Watts
Puissance Réelle LED: 100 Watts
Normes: CE, RoHS
IP (Indice de Protection): IP67
Garantie: 3 ans
Durée de vie: 25 000 Heures

Attributs du produit :

Indice de Protection: IP67 (Submersible)

Galerie de produits :

