

Tube LED T8 120cm 18W boucherie



Description brève du produit :

Notre Tube LED 120cm 18W Boucherie type T8 est l'idéal pour un éclairage design, économique et écologique. Ce Tube LED 120cm T8 avec corps en aluminium et diffuseur opale va vous permettre de remplacer vos anciens tubes néons classiques, une consommation divisé par deux, un allumage instantané dans votre boucherie.

Le Tube LED 120cm 18W Boucherie doit être installé sur un boîtier qui ne possède ni de starter, ni de ballast et s'alimente par les deux têtes.

Codes produits :

Référence TUBE-T8-120cm-18W-BOUCH
EAN13 : -

Description du produit :

Vendu en lot de 6 tubes led 120cm pour éviter la casse dans le transport.

Tube LED 120cm 18W Boucherie de qualité professionnel est l'équivalent que les tubes halogènes 36W.

Pour installer un Tube LED 120cm 18W Boucherie type T8, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

1. Éteignez l'alimentation électrique en s'assurant que le disjoncteur est coupé.
2. Retirez le tube fluorescent existant en déverrouillant les clips de maintien du boîtier lumineux et en le tirant vers vous.

3. Retirez le ballast fluorescent en déconnectant les fils.
4. Connectez le nouveau Tube LED 120cm 18W Boucherie type T8 aux bornes du boîtier lumineux en respectant le sens d'alimentation.
5. Insérez le nouveau tube LED T8 dans le boîtier lumineux et verrouillez les clips de maintien.
6. Allumez l'alimentation électrique pour vérifier que le nouveau tube LED T8 fonctionne correctement.

- Caractéristiques du lot du tube LED 120cm 18W Boucherie:

Type T8 en 1200mm

Tension d'entrée: AC175-265V

Allumage instantané

Couleurs disponibles : Rose spécial Boucherie

Le flux lumineux: 1800 lumens

Puissance : 18 W

Durée de vie moyenne : 30.000 heures

Dimmable : Non

Angle de faisceau : 120 °

Dimension (longueur x diamètre) : 1200x30mm

Poids : 350g

Certificat CE & RoHS

Attention: Le montage des tubes LED doit-être effectués par un professionnel agréé. Toute installation installée par une personne non agréé ne sera pas couvert par la garantie.

2 ans de garantie pour ce Tube LED 120cm 18W Boucherie.

caractéristiques du produit :

Tension de sortie: 230 Volts

Tension d'entrée: 230 Volts

Température: -20°C / +50°C

Puissance équivalente: 144 Watts

Puissance Réelle LED: 18 Watts

Poids du produit: 0.066 kg

Normes: CE, RoHS

Matériaux: Polycarbonate
Longueur: 120cm
IP (Indice de Protection): IP20
Garantie: 3 ans
Fréquence de fonctionnement: 50-60Hz
Flux lumineux: 1800 lumen
Durée de vie: 25 000 Heures
Diamètre de perçage: Ø68mm
Consommation d'énergie: 18 kWh/1000h
Compatible avec un variateur: Non
Code couleur: 830 - 840 - 860
Classe énergétique: A
Angle de diffusion: 120°

Attributs du produit :

Galerie de produits :

